

## PARAMÉTRAGE DES SERVICES DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE

Services	Description	Activation-Désactivation
Présentation du numéro de l'appelant	Permet d'identifier l'appelant	Toujours actif
Signal d'appel	Signal (bip) qui indique à l'appelé déjà en ligne, l'arrivée d'un deuxième appel Tapez « R puis 2 » pour prendre le 2ème appel	Toujours actif
L'appel en attente	Mise en attente du 1er correspondant lors d'un double appel	Toujours actif
Transfert d'appel immédiat	Transfert immédiat vers un numéro fixe ou portable saisi depuis votre téléphone	<b>Activation sur non réponse :</b> Tapez *23* + le n° de téléphone <b>Désactivation :</b> Tapez : #23# <b>Activation permanente :</b> Tapez *21* + le n° de téléphone <b>Désactivation :</b> Tapez : #21#
La conférence à 3	Pendant un appel en cours, établissement d'un 2ème appel, et mise en conférence des 3 correspondants	Toujours actif <b>Activation :</b> Tapez « R » pour établir le 2ème appel puis « R puis 3 » pour mettre en conférence
Les messages en instance	Messages en instance sauvegardés sur la boîte vocale	Toujours actif
Masquage du numéro de téléphone appel par appel	Le n° de téléphone de l'appelant n'est pas visible par l'appelé, pour l'appel à venir	<b>Activation :</b> Tapez : *92*+ votre numéro de téléphone
Masquage permanent de l'identifiant d'appel	Le n° de téléphone de l'appelant n'est pas visible par l'appelé pour tous les appels à venir	<b>Activation :</b> Tapez*93# <b>Désactivation :</b> Tapez #93#
Rappel du dernier appelant	Rappel du dernier appel entrant non répondu	Tapez 3131
Renvoi vers la messagerie vocale	-L'appel entrant n'est pas décroché ou -L'appelé est déjà en ligne et choisit de ne pas prendre l'appel ou -Vous choisissez un renvoi permanent sur votre messagerie ou -En cas de problème technique de votre ligne	Par défaut sur non réponse / occupation  <b>Activation permanente :</b> Tapez *75# <b>Désactivation :</b> Tapez #75#
DESACTIVER TOUS LES SERVICES		*95#